

HP LaserJet Tank MFP 1604w-printer



Erhvervsrettet kapacitet med op til 5.000 sider forudpåfyldt toner og den laveste pris pr side.¹

Oplev alle de erhvervsrettede funktioner og besparelse med HP LaserJet Tank MFP 1604w All-in-One-printer med op til 5.000 sider forhåndspåfyldt originalt HP-toner.¹



Få print i høj kvalitet til ultralav pris pr. side

- Udviklet til printning i store mængder — tanken er forudopfyldt med toner svarende til 5.000 sider.¹
- Medvirker til at spare på påfyldninger ved hjælp af HP-tonerpåfyldningssæt med høj kapacitet.²
- Giver fantastisk kvalitet med skarp tekst og fed sort — side efter side.

Påfyld nemt toner på 15 sekunder med original HP-toner.

- Påfyld nemt original HP-toner på bare 15 sekunder.³
- Mindre nedetid med 2.500 og 5.000 sider HP-tonerpåfyldning.¹
- Det originale HP-tonerpåfyldningssæt har et unikt design og er fremstillet med mere end 75 % mindre plastik.⁴

Komplet funktionspakke til alsidig produktivitet.

- Maksimer din opetid med printhastighed på op til 22 sider/minut.
- Håndter nemt opgaver, og få meget ud af én enhed — print, scan og kopier.
- Print, scan og del når som helst og hvor som helst med HP Smart-app.⁵
- Lav vedligeholdelse med billedtromle på op til 50.000 sider med lang levetid.⁵

Produktpræsentation

HP LaserJet Tank MFP 1604w-printer vist

1. Dual-band Wi-Fi® med selvgendannelse og Bluetooth LE
2. Spildfrit 15-sekunders HP-tonerpåfyldningssystem
3. HP Wolf Essential Security
4. Forudopfyldt med original HP-toner til 5.000 sider
5. 50.000-siders billedtromle
6. Vær produktiv på farten med HP Smart-appen



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1530A HP 153A original LaserJet Tank-tonergenopfyldningssæt sort (Omkring 2.500 sider)
	W1530X HP 153X original LaserJet Tank-tonergenopfyldningssæt sort (Omkring 5.000 sider)
Tilbehør	
Service og support	U04TNE 3 års standardombytning (fås i alle EMEA-lande undtagen Adriaterhavsområdet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)
	U04TKE 3 års ombytning næste hverdag (fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Tank MFP 1604w-printer
Produktnummer	381L0A
Funktioner	Print, kopiering, scanning
Kontrolpanel	LCD med ikoner; 3 indikatorer (medie, Wi-Fi, Låg åbent); 10 knapper (Wi-Fi, Ned, Menu, Op, Kopier, Id-kopi, Info, Genoptag, Annuller, Afbryder)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal): Op til 22 sider/min.
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 8,0 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 8,4 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi ; Teknologi: 600 x 400 dpi; 600 x 600 dpi
Normeret forbrug pr. måned	Op til 25000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 250-2500
Printerens avancerede softwarefunktioner ^{3,4}	HP automatiske tænd og sluk, HP Smart-app
Standardprintersprog	PCLmS; URF; PWG
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 215,9 x 355,6 mm
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)
Kopier	
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 14 kopier/min.
Scan	
Scanningsfilformat	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed; Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Scanningsinputtilstand: HP Smart-app; og brugerapplikationer via Twain; Twain-version: Version 2.1; ADF-dupleksscanning: Nej; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi
Anbefalet antal scanninger pr. måned	150 til 1500
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (flatbed): 216 x 297 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Processorhastighed	500 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed-USB 2.0 (enhed); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 802.11b/g/n-adgangspunkt
Mulighed for mobiludskrivning ⁵	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Netværksegenskaber	Indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)
Hukommelse	Standard: 64 MB ;Maksimum: 64 MB SDRAM
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 1 ;Maksimum: 1
Medietyper	Almindeligt papir, kraftigt papir, bond, label, let papir, konvolutter
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): 102 x 152 til 215,9 x 355,6 mm Understøttet (metrisk): A6; A5; A4; Nr.10-konvolutter; C5-konvolutter; DL-enhed; B5-konvolutter; B5 (JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Tilpasset

Model	HP LaserJet Tank MFP 1604w-printer
Produktnummer	381L0A
Mediehåndtering	Standardinput: 150-arks papirbakke Standard udgang: 100-arks udbakke Valgfrit input: konvolutter og etiketter
Medievægt	60 til 163 g/m²
Papirkapacitet	Bakke 1: Op til 150 enkeltark eller 10 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Understøtter ikke transparente Maksimum: Op til 100 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit; Linux (få flere oplysninger på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Mindste systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Kræver internetforbindelse
Medfølgende software	Ingen cd-indbakke (undtagen Indonesien og Kina Gov) Software, som kan downloades fra hp.com eller 123.hp.com #CD omfatter HP's program til fjernelse af software, printerdriver og andre vigtige værktøjer
Sikkerhedsstyring	Sikker bootstart, Sikker firmwareintegritet, Runtime-kodeintegritet, adgangskodebeskyttet EWS, sikker søgning på internettet via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 er deaktiveret som standard; OpenSSL version 1.1.1. Aktiver/deaktiver netværksporte; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af fællesskabsadgangskode; Sikre standarder, krypterede data i hvile, aktiv FW-opdatering, administratoradgangskode som standard, Cipher- og TLS-valg; Kontrolås; Sikker opsætning via Wi-Fi
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 368 x 326 x 255 mm; Maksimum: 368 x 390,5 x 255 mm
Printervægt	7,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,3 B(A) Lydtryk: 50 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Printer-110 V — RMN: L12543A; Nominel spænding: 110-127 V; Nominelt strømforbrug: 5,2 A; Frekvens: 50/60 Hz. Printer-220 V — RMN: L12543E; Nominel spænding: 220-240 V; Nominelt strømforbrug: 2,9 A; Frekvens: 50/60 Hz; Forbrug: Aktiv printning: 390 w, klar: 2,7 w, dvale: 0,51 w, manuel sluk: 0,05 w, automatisk sluk/manuel tænd: 0,05 w, automatisk sluk/Wake on LAN: 0,5 w; Typisk elforbrug (TEC)⁵: Blue Angel: 0.203Kwh/week; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer	RCM (Australien), TUV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Cambodja, Ukraine, EAC, Eastern European-godkendelser, CE-mærkning, FCC, Energy Star, UL, Indonesien, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerne mv. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR32:2015 og CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Klasse B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, del 15 klasse B/ICES-003, udgave 6 Blue Angel Blue Angel-kompatible Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer Telegodkendelser: Trådløs: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC Titel 47 CFR, Del 15 Paragraf C og E / RSS 247 Udgave 1, 2015 og RSS 102 Udgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Indeholder genanvendt genbrugsplast
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam
Pakkens indhold ⁷	381L0A HP LaserJet Tank MFP 1604w-printer; Original HP LaserJet Tank-billedtommel, sort (opstart cirka 5000 sideres sort tonerkapacitet medfølger), strømledning, installationsvejledning, referencevejledning, foldere med bestemmelser/understøttelse, cd (kun til APJ)
Garanti	Op til 3 års udvidet garanti ved registrering inden for 60 dage på www.hp.com/go/lasertank-warranty

Fodnoter

¹ Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængig af de printede sider indhold samt andre faktorer. Gennemsnit er baseret på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig print. Ekstra printede sider kræver genopfyldning af toner. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

² Tonerpåfyldningssæt følger ikke med printeren; skal købes separat.

³ Ved brug i overensstemmelse med instruktionerne. Gennemsnitlig genopfyldningstid baseret på HP's interne test.

⁴ Mere end 75 % mindre plastik beregnet på en sammenligning af plastikvægten i HP Neverstop Laser 103/143 A/AD og HP Laser NS 108 A/AD-tonergenopfyldningssæt og tilhørende emballage.

⁵ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på [HPSmart.com](http://www.HPSmart.com). Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.

⁶ Billedtromlens kapacitet er cirka 50.000 sider med enkeltsidet printning (letter eller A4-størrelse). Der er mange faktorer, som afgør tromlens aktuelle holdbarhed, som f.eks. temperatur, luftfugtighed, papirformat, tonertype og andre variabler. Billedtromlen kan udskiftes via autoriseret serviceudbyder.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printeren og indstillingerne; Kan kræve firmwareopgradering.

⁴ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Der kræves muligvis abonnement; Abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på: <http://www.HPSmart.com>. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.

⁵ Mobilenheder skal have forbindelse til Wi-Fi Direct®-signalet fra en Wi-Fi Direct-understøttet AiO eller printer, inden der kan printes. Flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

⁶ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Undgå at benytte andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

⁷ Original HP LaserJet Tank-billedtromle (opstart cirka 5.000 sider tonerkapacitet sort medfølger). Få flere oplysninger om printerens kapacitet på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

