



DORO Leva E21

DERFOR SKAL DU VÆLGE DORO

Mens andre mærker vælger at fremhæve flotte displays, fantastiske kameraer eller den seneste nye teknologi med det smarte navn, foretrækker vi at tale om enkelhed. Det er det, vores fans – mennesker, der mærker alderstegnene melde sig, men som forbliver unge af sind – virkelig ønsker. Derfor er “EASY” den vigtigste byggesten i enhver Doro-smartphones DNA, hvor hver detalje indgår i en designmæssig helhed, som du vil elske – herunder evnen til at tage lækre billeder og nyde dem på en stor, flot skærm. De er også toptunet af vores eksperter, så de passer perfekt til det mere modne øre.

HEAR IT. SEE IT. LOVE IT.

Uanset hvor ung du føler dig, formår alderen alligevel at gøre lette opgaver til frustrerende pligter. Filosofien bag Doros telefoner er, at de altid skal være lette at bruge – også når hørelsen, synet eller motorikken ikke længere er helt i top. Det er derfor, du altid får fremragende standardfunktioner som højere og mere klar lyd, skærme med høj kontrast, letlæselige knapper og en stor, tydelig menu. Og den store afstand mellem knapperne gør det naturligvis lettere at taste. Vi fokuserer på pligterne, så du kan fokusere på alt det sjove.

NEM KLAPTELEFON TIL TYDELIGE SAMTALER

Doro Leva E21 er ideel til alle, der ønsker brugervenlighed og fantastisk lyd i en klaptелефон. Opkald, tekstning og fotografering er alt sammen gjort nemmere takket være de ekstra adskilte højkontraststaster og den 2,8" store skærm. Andre funktioner omfatter tydeligere samtaler med HD Voice, HAC (kompatibilitet med høreapparat) og praktiske genvejstaster til foretrukne kontaktpersoner, kamera og beskeder. Der er også Doro Secure Button til at alarmere kontaktpersoner, som du har tillid til, hvis der er brug for hjælp.

Generelt		Hovedkamera	✓	4G TDD (LTE)	38, 40
ID	E20/E21	Type	Single	LTE-datahastighed UL	Cat 4
Modelnavn	DFC-0610	Opløsning (MP)	Interpolated 0.3	LTE-datahastighed DL	Cat 4
Handelsnavn	Doro Leva E20 / Doro Leva E21	Autofokushastighed	N/A	VoLTE	✓
Formfaktor	Clam	Flash	✓		
		Zoom	✓	IP-klassificering	
Størrelse		Videoptagelse	✓	IP	IP54
Enhedsstørrelse (HxBxD mm)	107.7*56.7*20.5	Videoptagelsesopløsning	320*240		
Enhedsvægt inkl. batteri (g)	127,8	Sensorsstørrelse (mm)	1/3	Opkald	
				HD voice	✓
Hukommelse		Opladning		Aktuel opkaldstimer	✓
Hukommelse (RAM)	64MB	Opladerstik	USB-C	Begrænsning af opkalds-id (CLIR)	✓
Lagerplads (ROM)	128MB	Opladningsstifter	✓	Viderestilling af opkald	
Tilgængelig brugerhukommelse	17MB	Minimal effekt (W)	0.60	Ubetinget, Ingen tjeneste, Når optaget, Intet svar	
SD-kort	✓	Maksimal effekt (W)	2.75	Venter på opkald	✓
Maksimal hukommelseskortstørrelse	128GB			Svar med en hvilken som helst tast	✓
		Taster og stik		Hvidliste nummer	✓
Chipsæt		Doro Secure Button	✓	Sortlistenummer	✓
Model	UMS9117S (T127)	Genvejstaster	Kamera, Beskeder, Favoritter	Fastvalgsnumre	✓
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6	Tænd/sluk-knap	Delt	Konferenceopkald	✓
Processor	Arm_Cortex_A7	Tastatur	✓	Talende numeriske taster	✓
Processorhastighed	1GHz	Lydstyrketaster	✓		
Antal CPU-kerner	1	Headsetstik	3.5mm standard jack	Telefonbog	
OS-type	RTOS	Remstik	✓	I tilfælde af nødtilfælde (ICE)	✓
OS-version	Mocor RTOS			Ejerens nummer	✓
		Batteri		Telefonbogspositioner	>500
Hovedskærm		Batterikapacitet	1150mAh	Tilføj billede til kontakt	✓
Skærmstørrelse tommer	2,8	Kompatible batterier	DBAE-1150B	Gem indgående nummer i telefonbogen	✓
Skærmstørrelse (HxB mm)	57,6x43,2		500	Kopier kontakt til SIM-kort/telefons hukommelse	✓
Opløsning (HxB)	320*240	LED'er		vCard-understøttelse	✓
Skærm PPI	142,8	Besked/opkaldsindikator	✓	Overfør vCard via Bluetooth	✓
Skærmtype	TFT	Batteri/opladningsindikator	✓	Favoritter/Top 10 kontakter	✓
Antal farver	65K			Opkaldslog	
Opdateringshastighed (Hz)	60Hz	Netværk		Mistede opkald	✓
Baggrundsbelyst skærm	✓	2G (GSM)	900, 1800	Udgående opkald	✓
Glas	CTC	3G (GPRS)	1, 8	Indgående opkald	✓
		4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28	Antal opkaldslogpositioner	60
Hovedkamera				Dato- og tidsstempel	✓

Lydindstillinger		Maksimalt antal gemte SMS	200	Sikkerhed	
Justerbar opkaldsvolumen	✓	Brug nummer fra besked	✓	Telefonlås	✓
Justerbar medievolume	✓	Svar på besked	✓	SIM-PIN-lås	✓
Justerbar ringevolumen	✓	Videresend besked	✓		
Justerbar alarmvolumen	✓	Ring tilbage	✓	Advarsler	
		Beskedpåmindelse	✓	Udsendelsesmeddelelser	✓
Toner		Flere modtagere	✓	EU-advarsler	✓
Tilføj egne ringetoner	✓	Lager	Telefon, SIM, SD-kort		
Lydløs tilstand	✓	Tilbageværende tegneindikator	✓	Nulstillingsfunktioner	
Maksimal ringevolumen på 1 m i dB	> 83	Automatisk store bogstaver	✓	Nulstil indstillinger	✓
Vibrerende ringeindikator	✓	OTA MMS-profillevering	✓	Gendan fabriksindstillinger	✓
Visuel ringeindikator	✓				
Tastelyd	✓	Bluetooth		Tilgængelighed	
Maksimal opkaldsvolumen i dB	35	Bluetooth®	✓	Temaer	✓
Maksimalt modtagelsesniveau (dB RLR)	> -8	Bluetooth®-version	5.0	Kontrastjustering	✓
Højttalertelefon	✓	Håndfri profil (HFP)	✓	Opstartsassistent	✓
		Headset-profil (HSP)	✓		
Codecs		Seriell portprofil (SPP)	✓	Andre funktioner	
EVS NB	✓	Objektskubningsprofil (OPP) (kun V-kort)	✓	Alarm	✓
EVS WB	✓	Telefonbogs-adgangsprofil (PBAP, PBA)	✓	Ur	✓
AMR NB	✓	Audio-/videofjernstyringsprofil (AVRCP)	✓	Lommeregner	✓
AMR WB	✓	Avanceret audiodistribution (A2DP)	✓	Kalender	✓
				FM-radio	✓
Beskeder		Doro Secure Button		Lommelygte	✓
Type af beskedindbakke (SMS/MMS)	Dedikeret	Doro Secure Button	✓	Blokmenuer	✓
SMS	✓	Hjælpeopkald	✓	Softwareopdatering via luften	✓
MMS	✓	Afsendelse af standard hjælpenyhed	✓	Flytilstand	✓
Maksimal længde på udgående SMS	1224				



- ✓ Hør mere takket være høj og tydelig lyd
- ✓ Se mere på det store, letlæselige display
- ✓ Føl dig mere sikker med Doro Secure Button