



Filament pære klar 60W A60 E27



Ikke alle øjeblikke er skabt lige, og det er alle intelligente pærer heller ikke. Dette WiZ lys har måske godt nok en grundlæggende A60 form, men det giver dig noget helt særligt: justerbart hvidt LED lys til alle dine behov og humør. Planlæg køligt lys, når du har brug for at fokusere, eller hyggeligt lys, når du vil slappe af – hvad end der virker for dig, så du kan leve dit bedste og mest behagelige liv derhjemme. Alt Wi-Fi kan styres ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller din stemme.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 806 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WiZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: A60
Fatning: E27
Teknologi: Intelligent Wi-Fi
Glastype: Klar
Dæmpbar: Trådløs dæmpning

MÅL FOR PÆRE

Højde: 10,6 cm
Vægt: 0,042 kg
Bredde: 6 cm

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 20.000
Normeret levetid: 15.000 t

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 806 lm
Starttid: <0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 43 mA
Effektivitet: 115 lm/W

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699787158
EOC: 871869978715802
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 927-65 CL 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: 220-240 V
Wattforbrug: 7 W
Svarende til wattforbrug: 60 W
Energimærket (EEL): E

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Længde: 10,6 cm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000 t
Nominel lysstrøm: 806 lm
Nominel effekt: 7 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL registreringsnummer:
1901118
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699787158
Nettovægt: 0,04 kg
Bruttovægt: 0,09 kg
Højde: 16 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 7 cm