

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket med smart 3 EU sokler og USB porte



### Anvendelsesområder

- Hvor ikke-intelligente enheder skal integreres i kompatible Smart Home systemer
- USB porte til strømforsyning er tilgængelige

### Produktfordele

- Smart Multi Power Socket: Enkel tilkobling af enheder via smart sokler og smart USB porte
- Høj sikkerhedsstandard: overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse
- Energimåler: måler og sporer energiforbruget på de tilsluttede enheder
- Integrerer konventionelt elektrisk udstyr i kompatible Smart Home systemer
- Gør det muligt at tænde og slukke konventionelle lyskilder og andre elektriske apparater

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi fjernbetjening
- Kan styres via stemme styring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Smart 3 standard sokler og smart 4 USB porte til opladning (2 porte hver type A og C)
- Stikkontakterne kan styres individuelt og USB portene kan styres som en gruppe
- USB-opladningsstrøm på op til 5V/3A (15W) fordelt på de 4 USB-porte
- Energimåler
- Planlægning



– 1,5 m tilledning til fleksibel installation

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	230 V
Nominal strømstyrke	16 A
Forsynings frekvens	50 Hz

## DIMENSIONER &amp; VÆGT



Produktvægt	570,00 g
Længde	350 mm
Bredde	65 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	65 mm
Højde	40 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	40 mm

## Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastik

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-10...+35 °C
----------------------	--------------

## EVNER

Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------------------	---------------------------------

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

## UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

## Sikkerhedsanvisninger

- Enheder der genererer strøm skal kobles fra strømmen efter brug fx SMART+ Multi Power Socket for at undgå at de ved et uheld tilsluttes.
- Meget høje kapacitive og induktive belastninger kan i nogle tilfælde føre til ødelæggelse af enheden eller reduktion i antallet af tænd/sluk
- Anvend ikke SMART+ Multi Power Socket sammen med medicinsk udstyr.
- To be connected to an automatic circuit breaker (max. 16 A).

## DOWNLOADS

### Documenter og certifikater



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075594784	Folding box 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	669.00 g	3.09 dm <sup>3</sup>
4058075594791	Shipping box 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	2960.00 g	14.41 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.